

# PUPITRE 6 BOUTONS - VERSION PORTIQUE

## VERSION BADGE CCTALK

VERSION PROG: VP graphique 2,23

MENU PARAMETRAGE ▶ MENU ACCEPTEUR ▶ DEFINIR VALEURS CANAUX

CANAL 1 : 0 ,20 € - PIECE

CANAL 2 : 0 ,50 € - PIECE

CANAL 3 : 1 ,00 € - PIECE

CANAL 4 : 2 ,00 € - PIECE

CANAL 5 : 0 ,00 € - PIECE OU JETON (disponible)

CANAL 6 : 0 ,00 € - PIECE OU JETON (disponible)

CANAL 7 : 0 ,00 € - PIECE OU JETON (disponible)

MENU PARAMETRAGE ▶ MENU ACCEPTEUR ▶ DEFINIR IMPULSION ET INHIBITION

DUREE MINIMUM : 1 CS

DUREE MAXIMUM : 255 CS

DEFINIR NORMAL INHIBIT : 24V

MENU PARAMETRAGE ▶ MENU PROGRAMME ▶ CONFIGURER LES SELECTIONS

PROGRAMME 1 ▶ 0000000000001 (ou binaire : 0000000000001 )

PROGRAMME 2 ▶ 0000000000010 (ou binaire : 0000000000010 )

PROGRAMME 3 ▶ 0000000000100 (ou binaire : 0000000000011 )

PROGRAMME 4 ▶ 0000000001000 (ou binaire : 0000000000100 )

PROGRAMME 5 ▶ 0000000010000 (ou binaire : 0000000000101 )

PROGRAMME 6 ▶ 0000000100000 (ou binaire : 0000000000110 )

PROGRAMME 7 ▶ NON INSTALLE

PROGRAMME 8 ▶ NON INSTALLE

PROGRAMME 9 ▶ NON INSTALLE

COMMUN PROG ▶ + 24V

MENU PARAMETRAGE ▶ MENU PROGRAMME ▶ CONFIGURER FONCTIONNEMENT

CUMUL POSSIBLE : NON

FONCTIONNEMENT : IMPULSION

DUREE PULSE HAUTE : 250 CENTIEME DE SECONDE

CONTROLLER RETOUR EN SERVICE ? : >OUI

ETAT RETOUR EN SERVICE ? 0V

CONTROLLER RETOUR D'OCCUPATION ? : >OUI

ETAT RETOUR OCCUPE ? 24V  
DELAI AVANT CONTROL ? 3 SEC  
DEFINIR NUMERO RETOUR ? : >2  
PREAVIS FIN MACHINE : > 3 SEC  
DEMARRAGE CMD SPECIFIQUE : > NON  
ARRET CMD SPECIFIQUE : > NON

**MENU PARAMETRAGE ▶ MENU BADGIC VTPORT ▶ CONFIGURER BADGIC VTPORT**

ACTIVER ACCEPTEUR : OUI  
ACCEPT.-->AUTOMA. MIROIR : NON  
ACTIVER LECTEUR BADGE : OUI  
COMPTEURS DEPORTES : NON  
START PAR COMPTEURS DEPORTES : NON  
BIP POUR RETIRER BADGE : NON  
DIGITS DEPORTES : NON  
DISCOUNT ACTIF : NON  
AFFICHER HEURE : NON  
CENTRALISEUR INSTALLE : NON

**MENU PARAMETRAGE ▶ MENU BADGIC VP ▶ CONFIGURER RETOURS INHIBIT.**

CONTROLE 1  
INSTALLE ? : > OUI  
RETOUR NUM? : > 1  
INHIBE ? : > 24V  
PRIORITE? : > 0  
LIGNE1 ? : > ARRET URGENCE  
LIGNE2 ? : > ENCLENCHE

CONTROL 2  
INSTALLE ? : > NON

**MENU PARAMETRAGE ▶ MENU BADGIC VP ▶ CONFIGURER ASPIRATION**

COMMANDE DUREE? :> 10 S  
COMMANDE RELAIS : 0000100000000 (Relai 8 :à configurer si aspi monnaie)

**MENU PARAMETRAGE ▶ MENU DIVERS ▶ CONFIGURER DATE**

NOUVELLE DATE ? : 01/01/2013 12:00  
JOUR SEMAINE ? : LUNDI ...